



**Wetterschutzgehäuse IP65 aus Acryl  
für LED-Leuchtanzeige LWA-130-PL2**

Gehäuse-Abmessungen: B646 x H200 x T65mm  
Wandstärken: Ober- und Seitenteile 6mm, Rückwand 10mm  
Dichtung: umlaufend zwischen Oberteil und Rückwand

Montage:

1. Die rückseitige Schutzfolie entfernen, dann die Rückwand incl. dem bereits vormontierten V2A-Unterbau-Sockel mit dem beiliegenden Befestigungsmaterial an die Wand schrauben.
  2. Die elektrische Zuleitung erfolgt mittig an der Unterkante des Wetterschutzgehäuses, wofür das Gehäuse-Oberteil eine Aussparung zur Kabeleinführung aufweist. Die Leitung von unten hinter den Unterbausockel und durch eine seiner drei Bohrungen führen.
  3. Das Leergehäuse der einzusetzenden LWA-130-PL2 mit den beigegefügt Zylinderkopfschrauben M5x10 auf dem Unterbau-Sockel befestigen und die LWA-130-PL2 gemäß Anleitung installieren.
  4. Das Oberteil des Schutzgehäuses aufsetzen und die 4 Schrauben des Deckels nur etwa handfest (!) anziehen, damit das Gewinde in der Rückwand nicht überbeansprucht wird.
- Zur Reinigung nur ein feuchtes Tuch und keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.